



SibeControl-LT

Diese Geräte sind für fast alle Bereiche wo Sicherheitsbeleuchtung benötigt wird einsetzbar. Egal ob Mischtechnik oder Standardinstallation beides ist möglich. Beim Einsatz bis zu 80 Ah Batterien in das Batteriefach ist auch hier ein großes Leistungsspektrum gegeben.

Die SibeControl-LT arbeitet im Umschaltbetrieb 230 VAC/216 VDC und kann mit bis zu 44 Hauptstromkreisen ausgestattet werden. Hierdurch wird auch der Einsatz handelsüblicher Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten und einer Eingangsspannung von 230V AC/DC gewährleistet.

In Verbindung mit unserem innovativen LED-Leuchtenprogramm lassen sich Energieeffizienz, Lebensdauer und Ausleuchtung in sämtlichen Gebäudeteilen optimieren bzw. anpassen. Durch das integrierte LCD-Display ist das System in der Lage, jede angeschlossene Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte im Fehlerfall im Klartext mit Standortangabe zu melden.



Ausstattung

- Zentrale Kompakte Stromversorgung bis 44 Kreisen
- Leistungsfähig, zuverlässig kompakt und preisgünstig: Die Geräte der Baureihe SibeControl-LT sind wirtschaftliche Basis für Ihre individuell ausgelegte Sicherheitsbeleuchtung.
- Die SibeControl-LT sind geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172, DIN VDE 0108-100 und ÖVE/ÖNORM E8002.
- In modularer 19" Einschubtechnik
- Einzelumschaltung je Endstromkreis, freien Programmierung für DL, BL, DLS und THL, Mischtechnologie
- Einzelleuchten-\ Stromkreisüberwachung je Kreis frei wählbar mit Zielortangabe im Klartext
- System kann bis zu 704 Leuchten versorgen Ausgangsspannung AC/DC 230 Volt
- Viele Optionale Baugruppen
- Integriertes Batteriefach

Technische Daten

Netzanschluss	3x230V AC / 50Hz +/- 10%
Montageart	Standgerät
Gehäuse	Stahlblech RAL 7035
Abmessungen (HxBxT) mm	1800 x 800 x 600 mm
Schutzklasse	I / IP20
Umschaltbetrieb	230V AC / 216V DC +/- 15%
Batterie	216V DC (18x12V bis 80 Ah)
Zulässige Umgebungstemperatur	0° bis 40°C Gerät
Notbetriebszeiten	1h / 3h / 8h
je nach Batteriebestückung	je nach Leistung und Batteriebestückung